

Referencia

Descripción

Campo de aplicaciones

Lectores serie BIOMAT

Lector BIOMÉTRICO equipado por un teclado y por un lector de proximidad para aplicación : Autónoma - ELA - WIEGAND

Control de acceso
Automatismo de puerta
Control de central de alarma



Características	BIOMAT	BIOMAT-MIFARE
Familia de producto	Lector	Lector
Tecnología de lectura	Biométrico capacitivo Proximidad EM y Teclado	Biométrico capacitivo Proximidad MIFARE y Teclado
Frecuencia del lector de proximidad MIFARE	125 KHz	13,56 MHz
Niveles de acceso	- Wiegand = Tag + huella - RS485ELA= Tag + huella o Tag solo - Autónomo= Tag + huella o Tag solo	- Wiegand = Tag + huella - RS485ELA= Tag + huella o Tag solo - Autónomo= Tag + huella o Tag solo
Número huellas por usuario	- Hasta 3 huellas	- Hasta 3 huellas
Interfaces de salidas integrados	- Wiegand 26 bits con gestión del código sitio - RS485 ELA	- Wiegand 26 bits con gestión del código sitio - RS485 ELA
Interfaces relés integrados para modo autónomo y ELA	- 1 relé CRT 5A mando de electrocerradura - 1 relé CRT 5A mando de opción	- 1 relé CRT 5A mando de electrocerradura - 1 relé CRT 5A mando de opción
Número usuarios	1 huella hasta 300 usuarios	Autónomo : 800, ELA : 3000, Wiegand : sin limite
Indicadores de estado afectados	Indicadores verde, amarillo y zumbador	Indicadores verde, amarillo y zumbador
Indicadores de estados libres	Indicador rojo libre de tensión	Indicador rojo libre de tensión
Programación	Por teclado equipado de teclas retroiluminadas	Por teclado
Alimentación	12 v CC	12 v CC
Consumo	280 mA	280 mA
Dimensiones (axlpx)	195x90x55mm	195x90x55mm
Peso	720 gr	720 gr
Temperatura de funcionamiento	-20 a +50°C	-20 a +50°C
Índice de protección	IP 55	IP 55
Montaje	Aparente o empotrado, interior y exterior	Aparente o empotrado, interior y exterior
Conexión	En borne	En borne
Cajetín	Fundición de aluminio gris oscuro	Fundición de aluminio gris oscuro
Autoprotección	Por Switch a la apertura y extracción	Por Switch a la apertura y extracción
Accesorios asociados	Tag EM 125 KHz (opcional)	Tag MIFARE 13,56MHz (opcional)
Distance de lecture du badge	BA403=5cm, BA400 = 5cm, CA301=7cm	MICARD=5cm